



## MOTOAZADA A GASOLINA WM1100A-06

### PowerTitan



Modelo	WM1100A-06
Tamaño del cuerpo	1800×1350×1000 mm
Alcance de labranza	800-1100 mm
Profundidad de labranza	150-300 mm
Cambio de marcha	Velocidades altas (-1,1,0,2) Velocidades bajas (-1,1,0,2)
Modelo de conducción	Gear
Capacidad de aceite de transmisión	2.0 Lts.
Modelo de motor	WM178F
Tipo de combustible	Diésel
Potencia máxima	6 Hp 3600 Rpm
N.W / G.W	115/120 Kg
Dimensión de embalaje	1050x570x780 mm
40HQ (conjunto)	132
Accesorios	Cuchillas rotavito, llantas 400-8
Sistema de arranque	Manual



PowerTitan La Marca Mas Completa  
 Servicio Técnico Postventa Garantizado

POWER TITAN

Calle 18 No. 18-24 Pasto, Nariño. Colombia  
 Cel: 57+313 5263617 - Tel: +57+2+7219299  
 E-mail: [comercial@maquinagro.com](mailto:comercial@maquinagro.com)  
 Web: [www.maquinagro.com](http://www.maquinagro.com)

## ACCESORIOS OPCIONALES

### PowerTitan



1. Kit fumigadora Estacionaria



2. Kit Bomba de Agua



3. Segadora



4. Azadas de Profundidad (Par)



5. Surcador G-2



6. Rotavito (Par)

#### Especificaciones Técnicas

##### 1. Fumigadora Estacionaria

Flujo de efluente	34-52 L/Min
Revoluciones por minuto nomina	900-1400 Rpm
Presión nominal	1.5-3.5 Mpa
Potencia nominal	2-3 Kw

##### 2. Segadora

Ancho de corte	950 mm
Altura de corte	20-40 mm
Frecuencia máxima de salida	980 Veces / Min

##### 3. Bomba de Agua Autocebante de 2 Pulgadas

Succión	5 m
Elevación	18 m
Descarga	25 m <sup>3</sup> /h
Velocidad	3600 Rpm
Entrada	50 mm
Salida	50 mm
Conexión	Directa

##### 4. Azada de Profundidad (Par)

##### 5. Surcador G-2

##### 6. Rotavito